

# Event Service Vellmar

## Technische Daten

Hochleistungs-Nebelmaschine mit digitaler Funksteuerung und DMX-Schnittstelle  
Leistungsstarke 1500-W-Nebelmaschine mit digitaler Funksteuerung und DMX-Schnittstelle für Bühnen- und Touringinsätze  
Kabellose Ausführung mit intelligentem Funksteuersystem mit 50 m Reichweite  
Witterungsbeständiges Metallgehäuse mit Tragegriffen und Fangseilöse  
Herausnehmbarer Tank

Optoelektronischer Sensor mit Flüssigkeitsmangel-Schutzschaltung  
Effizientes Energieerzeugungssystem liefert 20 % mehr Nebel als vergleichbare Nebelmaschinen und garantiert niedrigen Nebelflüssigkeitsverbrauch  
Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle oder Steuermodul mit LCD-Anzeige  
Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge  
Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Nebelmenge oder manuelle Auslösung mit maximaler Nebelmenge  
Kontinuierliche Auslösung per handlichem Funksender  
Mit dem Funksender kann eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen der W-Serie gleichzeitig gesteuert werden  
Großer Einsatzbereich von -20° bis +60° C  
PowerCon-Stromanschluss (Kabel inklusive)  
Ideal für Bühnen, großen Hallen, Konzerte, und industrielle Einsätze

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Aufwärmzeit:	Ca. 11 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 566 m <sup>3</sup> /min
Tankinhalt:	6 l
Fluidverbrauch:	Ca. 120 ml/min
Maße: Breite:	27,8 cm
Tiefe:	56,1 cm
Höhe:	18,6 cm
Gewicht:	14,65 kg

### Fernbedienung

Batterie:	1 x 12V LR27 Alkali-Mangan eingebaut
Fluidverbrauch:	8.3 Min./Liter
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Mitgelieferte Fernbedienung:	W-1
Trägerfrequenz:	UHF 433,920 MHz
Reichweite:	ca. 50 m

Adalbert-Stifter-Str. 25 \* 34246 Vellmar